## آموزش اتصال به پریز هوشمند وای فای BroadLink مدل SP4L

1- ابتدا اپلیکیشن BroadLink از طریق گوگل پلی یا لینک داخل سایت ECA دانلود کنید.

12:31 (장 문 석 (양 ··· , 네 등례 (종)) 3 American server 🌱	12:31 ੴ <b>₽ 4</b> ⑧ ··· <b>2</b> .nl ‱nl n User area OK	12:30ੴ <b>₽</b> ¶ ③ ···
BroadLink INTERNATIONAL	Please select your region to ensure the app is properly connected to the appropriate server Q. Search country or region	BroadLink -Universal TV Remote BroadLink
Sign in with options	Popular regions United States	4.3★   🛃   3→   1M+ 14K reviews   36 MB   Rated for 3+ ⊙   Downloads
<ul> <li>Welcome to use BroadLink Smart Home</li> <li>We strictly follow privacy related</li> </ul>	Australia Germany	
laws and regulations to protect your personal information.	Italy	Production of the second se
Please read and accept our Terms of Use and Privacy Policy to proceed. If you do not accept the terms, the app will not function properly.	Spain United Kingdom	
Exit Accept & Continue	Singapore	About this app $ ightarrow$
	India	BroadLink is your best companion to control your IR appliances and Roku TV
	Albania	Tools
	Algeria	Rate this app
View device installation guide	Afghanistan	Tell others what you think
	Argentina	ਮ ਮ ਮ ਮ 

-2 وارد برنامه BroadLink شده و با اکانت جمیل خود در برنامه ثبت نام کنید

12:33 🗇 🖉 🕊 ··· 🔓 🖙 🔓	12:33 🗇 🖉 🕫 ··· 🎝 🦛 .iii 🖏	الله 🕄 🕲 🖉 🙂 … 🛛 🖓 الله 🖏
Link accounts Skip	Sign in with BroadLink account	👆 American server 🛩
You can use these to quickly sign into your BroadLink account: faridmahdavi00@gmail.com	Sign in via account and password Faridmahdavi00@gmail.com ×	BroadLink
G Sign in with Google account is not linked Link		
📫 Sign in with Apple is not linked Link	Sign in via verification code	Sign in with options
	Sign in	G Google Account
	Forgot password?	📩 Apple ID
		BroadLink or ihe account
		Don't have an account? Sign up
Next		

3- در صفحه اصلی برنامه گزینه add device انتخاب کرده و سپس بلوتوث و لوکیشن گوشی خود را روشن کنید



4- در این بخش add a new Device انتخاب کر<mark>ده و سپس Smart Plug انتخاب ک</mark>نید و روی مدل SP4L کلیک کنید.



5- در مرحله بعدی چراغ پریز باید در حالت چمشک زدن تند باشد ( درصورتی که پریز در این حالت نیست، 5 ثانیه دکمه زیر پریز نگه
 داشته تا پریز هوشمند به حالت Configuration درآید)



6- گزینه Next ان<mark>تخا</mark>ب کرده و در این مرحله ابتدا باید از طریق wifi به دستگاه وصل <mark>شوید (د</mark>قت کنید اینترنت همرا<mark>ه گ</mark>وشی خاموش باشد)



7- در این بخش نام wifi و رمز عبور مودم wifi وارد کنید. (گاها بعد از این مرحله باید فیلتر شکن خود را روشن کنید.)



8- پس از مدت زمان کوتاهی مودم وای فای پریز هوشمند اضافه کرده و در مرحله آخر نام پریز و نام اتاق قرارگیری پریز وارد کنید.





نکته : در صورتی عدم موفقیت در اتصال به پریز هوشمند بعد از مرحله 7 فیلتر شکن خود را روشن کنید.( از فیلر شکن هایی مثل Lantern می توانید استفاده کنید.) بعد از تست های متعدد فیلتر شکن فقط برای اضافه کردن دستگاه نیاز می باشد و در ادامه بدون فیلتر شکن دستگاه قابل کنترل است.